

	Diamètre [mm]	Mécanisme manuel (dans un boîtier) P01v2	Mécanisme manuel (apparent) P01v1	Mécanisme manuel et contact début et fin de course P80V2	SERVOMOTEUR 230V P40	SERVOMOTEUR 24V P50
F	100	92,28	76,53	138,69	356,63	336,36
	125	95,95	80,2	141,77	360,61	340,33
D	150	99,54	83,8	144,85	364,87	344,60
	160	101,37	85,62	147,51	367,01	346,74
M	180	105,7	89,96	150,44	373,58	353,32
	200	110,2	94,45	158,71	376,92	356,65
D	250	149,02	125,40	179,44	409,93	389,79
	315	168,27	144,65	195,71	427,75	408,89
F	355	188,13	<i>164,50</i>	<i>213,48</i>	<i>446,14</i>	<i>429,76</i>
	400	204,8	<i>181,18</i>	<i>233,4</i>	<i>458,44</i>	<i>441,28</i>
D	450	219,05	<i>195,43</i>	<i>247,18</i>	<i>468,38</i>	<i>457,44</i>
	500	<i>241,83</i>	<i>218,21</i>	<i>269,67</i>	<i>492,72</i>	<i>483,86</i>
M	560	<i>266,82</i>	<i>243,18</i>	<i>293,75</i>	<i>597,40</i>	<i>569,91</i>
	630	<i>291,59</i>	<i>267,96</i>	<i>317,84</i>	<i>619,37</i>	<i>598,19</i>
B	500	<i>241,83</i>	<i>218,21</i>	<i>269,67</i>	<i>492,72</i>	<i>483,86</i>
	560	<i>266,82</i>	<i>243,18</i>	<i>293,75</i>	<i>597,40</i>	<i>569,91</i>
	630	<i>291,59</i>	<i>267,96</i>	<i>317,84</i>	<i>619,37</i>	<i>598,19</i>

Comment déterminer sa référence ?

Code de la référence	H68	FDMD	200	P 01V2
Type				
Gamme				
Ø				
Modèle				

Autres diamètres également sur demande